

# Comment connecter un ouvre-porte de garage Wi-Fi MyQ à un réseau Wi-Fi domestique

## Instructions étape par étape pour connecter votre ouvre-porte de garage Wi-Fi myQ au réseau Wi-Fi de votre maison.

Avant de pouvoir connecter un ouvre-porte de garage Wi-Fi myQ à votre réseau domestique, vous aurez besoin de:

- Un téléphone intelligent ou une tablette
- 2.4 Réseau Wi-Fi domestique
- Un signal Wi-Fi puissant dans le garage, voir Comment tester la puissance du signal Wi-Fi dans mon garage
- Votre réseau Wi-Fi et le mot de passe

### Connectez-vous avec un appareil mobile Apple® iOS


1. Créez un compte myQ. Si vous en avez déjà un, connectez-vous à l'application myQ.
2. Sur l'écran Appareil, appuyez sur le signe + (plus) dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur Ouvre-porte de garage avec plafond Wi-Fi installé sur l'écran de configuration de l'appareil.
4. Consultez les informations sur l'écran Ce dont vous avez besoin, puis appuyez sur Suivant .
5. Choisissez le type de contrôle mural qui ressemble à votre produit et suivez les instructions pour activer le mode d'apprentissage Wi-Fi.



Appuyez sur Menu>  
Utilisez la flèche vers le bas et sélectionnez Programme en appuyant sur la flèche latérale>  
Utilisez la flèche vers le bas et sélectionnez Configuration Wi-Fi en appuyant sur la flèche latérale>



Soulevez le couvercle du bouton et appuyez et relâchez le bouton d'apprentissage.






Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage (côté) pendant 6 secondes, la LED sous le bouton avant commencera à clignoter.

6. Dans l'application, appuyez sur Suivant .
7. Appuyez sur Oui lorsque vous entendez un bip.
8. Quittez l'application myQ et accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone.
9. Appuyez sur le réseau qui commence par myQ- XXX.
10. Revenez à l'application myQ et appuyez sur Suivant .
11. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste.
12. Saisissez votre mot de passe réseau et appuyez sur Suivant . *Votre ouvre-porte de garage est maintenant connecté.*
13. Nommez votre ouvre-porte de garage et appuyez sur Suivant .
14. Appuyez sur Terminer pour voir votre nouvel appareil répertorié dans l'application.
15. Appuyez sur la porte du garage pour activer l'ouvre-porte.

Toutes nos félicitations! Vous avez terminé l'installation avec succès.

## Connectez-vous avec un appareil mobile Android

1. Créez un compte myQ. Si vous en avez déjà un, connectez-vous à l'application myQ.
2. Assurez-vous que lorsque vous êtes invité dans l'application, vous activez les paramètres de localisation
3. Appuyez sur Ouvre-porte de garage avec plafond Wi-Fi installé sur l'écran de configuration de l'appareil.
4. Consultez les informations sur l'écran Ce dont vous avez besoin, puis appuyez sur Suivant .
  - Remarque : appuyez sur chaque case à cocher après avoir vérifié. Vous pouvez ensuite appuyer sur Im Ready pour continuer.
5. Choisissez le type de contrôle mural qui ressemble à votre produit et suivez les instructions pour activer le mode d'apprentissage Wi-Fi.

|  |   |
|--|---|
|   | Appuyez sur Menu><br>Utilisez la flèche vers le bas et sélectionnez Programme en appuyant sur la flèche latérale><br>Utilisez la flèche vers le bas et sélectionnez Configuration Wi-Fi en appuyant sur la flèche latérale> |
|   | Soulevez le couvercle du bouton et appuyez et relâchez le bouton d'apprentissage.   |
|  | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage (côté) pendant 6 secondes, la LED sous le bouton avant commencera à clignoter.   |

6. Appuyez sur le réseau qui commence par myQ- XXX sur l'écran Découvert.
7. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste.
8. Saisissez votre mot de passe réseau et appuyez sur Suivant . *Votre ouvre-porte de garage est maintenant connecté.*
9. Nommez votre ouvre-porte de garage et appuyez sur Suivant .
10. Appuyez sur Terminer pour voir votre nouvel appareil dans l'application.
11. Appuyez sur la porte du garage pour activer l'ouvre-porte.

Toutes nos félicitations! Vous avez terminé l'installation avec succès.

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre ouvre-porte de garage compatible Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi, consultez Impossible de connecter l' ouvre-porte de garage Wi-Fi au réseau Wi-Fi domestique

### Remarque:

- L'application myQ ne fait pas fonctionner l'ouvre-porte de garage lorsqu'elle fonctionne sur batterie.
- L'ouvre-porte de garage Wi-Fi doit exécuter un cycle complet avant que le Wi-Fi puisse être activé.
- Les mots de passe réseau entrés incorrectement ne connecteront pas l'ouvre-porte de garage à votre réseau domestique. Cela sera indiqué par une LED bleue continue. Quittez toute la programmation et recommencez.

En plus de contrôler votre ouvre-porte de garage, vous pouvez contrôler l'éclairage de votre maison avec des accessoires myQ supplémentaires. Pour plus d'informations, voir Accessoires compatibles pour les ouvre-portes de garage compatibles MyQ™ / Sec + 2.0 .